

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМНАТНАЯ ДИАПАЗОННАЯ BAS-5139* ЕНИСЕЙ

- BAS-5139-P
пассивная (питание не требуется)
- BAS-5139-USB
питание от USB-инжектора

- BAS-5139-5V
питание от цифрового приемника
- BAS-5139-DX
питание от USB-блока питания

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Антенна BAS-5139 Енисей предназначена для приема телевизионных программ в полосе частот 470...790 МГц (каналы с 21 по 60 DMB). Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/DVB-T2.

1.2 Антенна может быть установлена на любую горизонтальную поверхность около телевизора.

1.3 В зависимости от исполнения антenna может получать питание либо через коаксиальный кабель непосредственно от цифрового приемника (ресивера), либо от USB-инжектора, который может быть подключен к порту USB телевизора или блоку питания с USB выходом (присутствует в исполнении DX). В пассивном исполнении антenna не требует подачи питания.

1.4 Антenna обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антены, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты подвеса и коэффициента усиления передающей антены, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	BAS-5139-DX	BAS-5139-5V	BAS-5139-USB	BAS-5139-P
Коэффициент усиления, максимум, дБи: 470..790МГц (21-60 канал)	30		7	
Напряжение питания, В	5		—	
Поляризация электромагнитной волны	горизонтальная			
Волновое сопротивление, Ом	75			
Длина кабеля, не менее, м	1,8			
Габариты антены в сборе, без кабеля, мм	265 x 320 x 90			
Масса, не более, кг	0.6			

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Антenna BAS-5139 Енисей в сборе с кабелем, шт.	1
3.2 Основание (подставка), шт.	1
3.3 USB-инжектор (только для исполнения BAS-5139-USB), шт.	1
3.4 Блок питания с USB выходом (только для исполнения BAS-5139-DX), шт.	1
3.5 Паспорт, шт.	1
3.6 Гарантийный талон, шт.	1
3.7 Упаковка, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

4.1 Антenna BAS-5139 Енисей состоит из логопериодической приемной структуры и основания. На переднем торце антены установлен усилитель с защитным колпачком (для исполнений BAS-5139-5V, BAS-5139-USB и BAS-5139-DX). Антена оснащена коаксиальным кабелем, на конце которого смонтирован штекер CAT-Ш. Для исполнений антены

-USB и -DX на коаксиальный кабель устанавливается USB-инжектор питания, обеспечивающий возможность питания от любого USB-источника 5В.

5. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

- 5.1 Вскройте упаковку, убедитесь в комплектности и отсутствии механических повреждений.
- 5.2 Установите на антенну основание: оденьте подставку на резьбовую шпильку и закрепите её гайкой-барашком.
- 5.3 Разместите антенну на горизонтальную поверхность около телевизора, направьте её в сторону окна.
- 5.4 Для исполнения антены с питанием от цифрового приемника DVB-T2 (-5V), подключите штекер антены к антенному входу CAT-Г. Убедитесь, что в меню приемника активирована функция подачи питания 5В на антенну.
- 5.5 Для исполнений -USB и -DX подключите антенну к антенному входу CAT-Г телевизора. Подключите USB-разъем инжектора к USB-порту телевизора или выходу блока питания.
- 5.6 Настройте цифровой приемник (телевизор) в ручном режиме на любой канал, на котором ведется цифровое вещание. Информацию о частоте канала вещания Вы можете уточнить в местном филиале вещательной компании. На территории России Вы можете воспользоваться интерактивной картой на сайте РТРС: <http://rttrs.ru/>
- При подключении к телевизору без цифрового тюнера настройте его на любой DMB-канал с аналоговым вещанием.
- 5.7 Произведите сканирование частотных каналов для возможности просмотра телепрограмм, входящих в цифровые пакеты (мультиплексы).

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1 Антenna может эксплуатироваться в интервале температур +1°C от 0 до +40°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100 % при температуре 25°C.
- 6.2 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 6.3 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в неприспособленных условиях. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Комнатная антenna BAS-5139 Енисей соответствует ТУ 657730-001-13760586-2016 и признана годной для эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель гарантирует соответствие антены требованиям ТУ 657730-001-13760586-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. В случае приобретения комплекта дистанционным методом, гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки на почте, от курьера или в транспортной компании. Гарантийный ремонт осуществляется предприятие-изготовитель.
- 7.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 7.5 Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ-сигналом и неверной установки и/или настройки антены. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антены неисправной. Рекламации с указанием подобной неисправности удовлетворению не подлежат.
- 7.6 При предъявлении рекламации обязательно наличие настоящего паспорта и гарантийного талона.
- 7.7 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500,
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94
E-mail: help@remo-zavod.ru
www.remo-zavod.ru
- 7.8. Наименование и юридический адрес изготовителя:
000 «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер П3, офис 222

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Вашей антenne могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие ее параметры.